

elektryczne ogrzewanie podłogowe

regulator temperatury

## regulator temperatury RTR - E 3502

sterowanie systemami grzewczymi




zasilanie regulatora - przewód fazowy

urządzenie grzewcze - przewód fazowy

zasilanie regulatora - przewód zerowy

urządzenie grzewcze - przewód zerowy



### dane techniczne

napięcie zasilania:

wyjscie - przekaźnik SPST:

posiada wyłącznik włącz / wyłącz:

czujnik temperatury:

zakres ustawień temperatury:

nastawa temperatury:

histereza:

temperatura pracy:

stopień ochrony:

typ czujnika:

wymiary:

sposób montażu:

~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz

16 A maksymalnie: 3600 W  
tak

pomiar temperatury powietrza

od: + 5° do: + 30° C

manualna - regulacja pokręteł

0,5 K

od: 0° do: + 40° C

IP 30

powietrzny

długość: 75 mm szerokość: 75 mm głębokość: 27,5 mm

natynkowo

### zastosowanie

Zalecany do sterowania elektrycznymi systemami ogrzewania.

Sypialnie, pomieszczenia dzienne to miejsca jego instalowania. Montujemy go w takim miejscu gdzie jest gwarancja swobodnego dopływu powietrza, braku nasłonecznienia, wpływu innych źródeł ciepła.

### działanie regulatora temperatury

Regulator jest wykonany w technologii bimetalowej z układem termicznego sprzężenia zwrotnego.

Istnieje możliwość wykorzystania i zastosowania obniżki temperatury po podłączeniu do regulatora zewnętrznego zegara.

Jest wyposażony w wyłącznik włącz / wyłącz.

Regulator można wykorzystać do sterowania systemami chłodzenia.

Regulator współpracuje z powietrznym czujnikiem temperatury ( jest wbudowany w regulatorze )

### stopień ochrony IP 30

Regulator RTR - E 3502 posiada stopień ochrony IP 30.