KlimaSklep
tel.(0-91) 432-43-42 e-mail:sklep@klimasklep.pl

ENDRESS
agregaty prądotwórcze

ESE 2000 I Silent

Inverter generator



Model	ESE 2000 I
Nr zam.	
Moc maksymalna kVA/kW	2,0 / 2,0
Moc ciagła kVA/kW	1,6 / 1,6
Typ pradnicy	synchroniczna
Napięcie	230V 1~ / 12V =
Natężenie / cos φ	8,7A / 1,0
Częstotliwość/Regulacja	50Hz / Inverter
Silnik	YAMAHA MZ80 / 3,5 HP
Typ	1-cylinder 4-stroke
Pojemność silnika	79 cm^3
Moc silnika przy 3.000 obr/min	1,8 kW
Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność zbiornika	4 litry
Zużycie paliwa[1]	0,7 l/h
Czas pracy	6 h
Rodzaj uruchamiania	Start ręczny
Poziom ciś. Akustycznego(7m)	51 db(A)
Waga kg	20
Wymiary DłxSzxW [mm]	540 x 330 x 505
Gniazda	1 x 230V / 16A 1 x 12V

Wyposażenie standardowe

- Yamaha MZ80 o wysokiej trwałości
- Agregat w obudowie wyciszonej 50-65 db(A)
- Technologia inverterowa zapewniająca niezawodne zasilanie komputerów i innych wrażliwych odbirników
- Ostrzeżenie niskiego stanu oleju
- Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy
- ECOtronic - zmienna prędkość obrotowa silnika uzależniona od obciążenia
- Ssanie ręczne pozwalające łatwo uruchomić silnik w niskich temeperaturach
- 3w1- wskaźnik wyjścia , niskiego poziomu oleju, wskaźnik przeciążenia



[1] Zużycie paliwa, litry na godzinę. Zużycie podawane przy ok. 3/4 obciążenia i dlatego nie jest wiążące.

Wszystkie dane techniczne zawarte w niniejszej ulotce są podane na podstawie informacji dostępnych w dniu jej sporządzenia i należy je traktować jako informacje wstępne. Firma Endress zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian oraz błędów. Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży agregatów Endress. Agregaty prądotwórcze i ich akcesoria podlegają ciągłemu rozwojowi technicznemu, dlatego Endress zastrzega sobie prawo do zmian technicznych.
Dane oraz ilustracje nie są wiążące. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

KLIMASKLEP, ul. Legionów Dąbrowskiego 4, 70-337 Szczecin
tel.: (091) 432-43-42, fax.: (091) 432-43-40
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl